

КАРТА ИЗДЕЛИЯ

15.10.2013

1466U

Имя: **Кнопка-переключатель**

Кнопка-переключатель


Jussi

Тип: 1466U

ЕАН: 6410021260118

Описание: 10 А, 250 В, с пружинными клеммами, возможность подключения сигнальной лампочки. Нажимной выключатель обладает функцией замыкания и размыкания контактов. Клавиша с защелкой. При управлении через реле и при выполнении соединения через сигнальную лампочку электрическая цепь становится релейной. В зависимости от типа лампочки и чувствительности реле, операции реле могут быть нарушены, если слишком много кнопок соединены

параллельно. Наиболее распространенные импульсные реле допускают использование 3–4 ламп накаливания 8372 (2.0 mА) или 10 ламп накаливания 8370 (0.4 mА), соединенных параллельно. Если это количество должно быть увеличено, рекомендуется, чтобы нулевой провод был подведен к кнопке и сигнальные лампочки были подсоединены между нулем и фазой (см. рисунок ниже). Другой вариант - подсоединить резистор (4.7 Ом, 5 Вт, 250 В) или конденсатор (2 мФ, 250 В) параллельно цепи.



Упаковка: 10/100

Единица: ШТ



Техническая спецификация

Класс защиты: IP21

Номинальное напряжение 250V

(В):

Номинальный ток (А): 10А