

Расцепители защиты

Электронные расцепители защиты

Автоматические выключатели Tmax T8 могут быть оснащены такими же электронными расцепителями защиты, что и автоматический выключатель Tmax T7, исключая PR231, которым T8 не оборудуется. Доступны расцепители защиты:

- PR232/P-T8
- PR331/P
- PR332/P.

Для дополнительной информации руководствуйтесь Техническим каталогом "Низковольтные автоматические выключатели на номинальный ток до 1600 А" (код 9CND00000000030).



SACE PR232/P-T8



SACE PR331/P



SACE PR332/P

Взаимозаменяемость

Автоматические выключатели Tmax T8 могут быть оснащены любыми расцепителями защиты PR232/P-T8, PR331/P или PR332/P. Благодаря простоте смены модуля номинального тока, конечный заказчик может очень быстро изменить In автоматического выключателя.

Расцепители защиты

Авт. выкл.	PR232/P						PR331/P						PR332/P					
In [A]	1000	1250	1600	2000	2500	3200	1000	1250	1600	2000	2500	3200	1000	1250	1600	2000	2500	3200
T8 2000	▲	▲	▲	■			▲	▲	▲	■			▲	▲	▲	■		
T8 2500	▲	▲	▲	▲	■		▲	▲	▲	▲	■		▲	▲	▲	▲	■	
T8 3200	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	■

■ = собранный автоматический выключатель с собственным кодом

▲ = автоматический выключатель, требующий сборки (необходимо заказывать со специальным кодом)

ПРИМЕЧАНИЕ: расцепитель PR332/P-LSIRc не доступен на номинальный ток 3200 А

Область применения автоматических выключателей переменного тока

АС	Расцепитель	Диапазон (А)
T8 2000/2500/3200	PR232/P-T8	1000...3200
	PR331/P	1000...3200
	PR332/P	1000...3200

Модуль номинального тока

Авт. выкл.	Ном. ток I _n	1000	1250	1600	2000	2500	3200
T8	2000	■	■	■	■		
	2500	■	■	■	■	■	
	3200	■	■	■	■	■	■

Коды заказа

Расцепители защиты

<i>Электронный расцепитель защиты</i>	1SDA.....R1	
PR232/P-T8-LSI	065828	
PR331/P-LSIG	065829	
PR332/P-LI	065830	
PR332/P-LSI	065831	
PR332/P-LSIG	065832	
PR332/P-LSIRc 3p ⁽¹⁾	065833	

Примечание: отдельно расцепители защиты для T8 поставляются без модулей номинального тока.

⁽¹⁾ Не доступно для T8 3200 A и 4 полюсных версий