

Двухуровневые клеммы с диодом и клеммы со светодиодом 2,5 мм² Серия 280

0,08 - 2,5 мм ² AWG 28 - 14 U _N 250 В, U _{RM} 1000 В 1N4007 - 0,5 А непрерывного тока Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма  8 - 9 мм / 0,33 дюйма ❶	0,08 - 2,5 мм ² AWG 28 - 14 U _N 250 В, U _{RM} 1000 В 1N4007 - 0,5 А непрерывного тока Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма  8 - 9 мм / 0,33 дюйма ❶	0,08 - 2,5 мм ² AWG 28 - 14 24 В постоянного тока I _F 0,025 А макс. Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма  8 - 9 мм / 0,33 дюйма ❶
--	---	--






схема I







схема II

схема I

схема II

схема I

схема II



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Двухуровневая диодная клемма с диодом 1N4007,		Двухуровневая диодная клемма с 2 диодами 1N4007,		Двухуровневая светодиодная клемма с красным светодиодом	
серая		серая		24 В пост. тока, серая.	
схема I	280-940/281-410 50	схема I	280-941/281-492 50	схема I	280-943/281-434 50
схема II	280-940/281-411 50	схема II	280-941/281-491 50	схема II	280-943/281-413 50









схема I

схема II

схема I

схема II



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	
Двухуровневая диодная клемма с 2 диодами 1N4007,		Двухуровневая диодная клемма с 2 диодами 1N4007,		Проходные клеммы того же профиля,
серая		серая		см. стр. 144
схема I	280-942/281-487 50	схема I	280-941/281-489 50	
схема II	280-942/281-488 50	схема II	280-941/281-490 50	