


Двухуровневые клеммы с диодом и клеммы со светодиодом 2,5 мм² (4 мм² “f-st”) Серия 870

0,08 - 2,5 (4 “f-st”) мм² ❶ | AWG 28 - 12
 U_N 250 В, U_{RM} 1000 В
 1N4007 - 0,5 А непрерывного тока
 Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма
 6 - 7 мм / 0,26 дюйма ❷

0,08 - 2,5 (4 “f-st”) мм² ❶ | AWG 28 - 12
 U_N 250 В, U_{RM} 1000 В
 1N4007 - 0,5 А непрерывного тока
 Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма
 6 - 7 мм / 0,26 дюйма ❷

0,08 - 2,5 (4 “f-st”) мм² ❶ | AWG 28 - 12
 24 В постоянного тока
 I_F 0,025 А макс.
 Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма
 6 - 7 мм / 0,26 дюйма ❷



70 mm/2.76 in

схема I






схема II



70 mm/2.76 in

схема I






схема II



70 mm/2.76 in

схема I






схема II



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Двухуровневая диодная клемма с диодом 1N4007,		Двухуровневая диодная клемма с 2 диодами 1N4007,		Двухуровневая светодиодная клемма с красным светодиодом	
серая		серая		24 В пост. тока, серая.	
схема I	870-540/281-410 50	схема I	870-541/281-492 50	схема I	870-543/281-434 50
схема II	870-540/281-411 50	схема II	870-541/281-491 50	схема II	870-543/281-413 50



70 mm/2.76 in

схема I






схема II



70 mm/2.76 in

схема I





схема II



Код		Кол-во в компл.	Код		Кол-во в компл.	
Двухуровневая диодная клемма с 2 диодами 1N4007,			Двухуровневая диодная клемма с 2 диодами 1N4007,			Проходные клеммы того же профиля, см. стр. 236
серая			серая			
схема I	870-542/281-487	 50	схема I	870-541/281-489	 50	
схема II	870-542/281-488	 50	схема II	870-541/281-490	 50	