

Ограничитель мощности ОМ-631

Назначение

Ограничители мощности ОМ-631 предназначены для контроля потребления мощности в однофазных сетях и отключения питания от потребителя в случае превышения потребления электроэнергии свыше установленного значения. Ограничители контролируют величину потребляемой мощности в однофазной сети переменного тока и в случае превышения её установленного значения отключают нагрузку от сети питания. Повторное включение происходит по истечении отрезка времени в диапазоне от 4 сек до 3 мин (в зависимости от исполнения).

Технические характеристики

Напряжение питания	230 В; 50 Гц
Максимальный ток контактов реле (AC1)	16 А
Диапазон контролируемой мощности	0,5-5 кВт
Контакт	1NO
Задержка отключения	1,5-2 сек.
Задержка повторного включения	30 сек.
Диапазон рабочих температур	от -25 до +50 °С
Потребляемая мощность	0,85 В
Габариты (Ш×В×Г)	35х90х65 мм

