



Sagittarius Комплект базовый

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для охраны частных помещений или объектов (квартира, гараж, загородный дом и т.д.).

Для передачи извещений о своем состоянии на:

- станции мониторинга или пульта централизованного наблюдения;
- сотовые телефоны пользователей.

СОСТАВ:

Комплект “Sagittarius” представляет собой запрограммированный набор радиоканальных устройств Стрелец® и состоит из:

		Комплект Sagittarius	
		базовый	расширенный
Панель контрольная радиоканальная с GSM-коммуникатором		ПКР-GSM – 1 шт.	
Извещатели охранные радиоканальные	магнитоконтактный универсальный	РИГ – 1 шт.	
	объемный оптико-электронный	Икар-5РА – 1 шт.	
Извещатель пожарный радиоканальный и автономный дымовой, оповещатель звуковой радиоканальный		–	Аврора-ДСР – 1 шт.
Пульт управления радиоканальный		ПУЛ-Р – 1 шт.	ПУ-Р – 1 шт.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Передача извещений о состоянии системы на пульт централизованного наблюдения и SMS-сообщений на телефоны пользователей.
- Управление системой с сотовых телефонов с помощью SMS-команд или ПО Sagittarius (для Android).
- До 30 пользователей в системе (пользователи 01–08 с номерами телефонов).
- Энергонезависимая память на 256 событий.

ОСОБЕННОСТИ:

- Комплект запрограммирован и готов к эксплуатации.
- Встроенный GSM-коммуникатор.
- Питание от сети (~220 В), аккумулятор 2,6 Ач в комплекте. Остальные устройства питаются от встроенных батарей.
- Связь между устройствами, входящими в комплект, осуществляется по радиоканалу.
- Настройки комплекта могут быть изменены (ПО WireEx).
- Комплект может быть расширен устройствами из состава Стрелец.

Технические характеристики	
Пределы расширяемости системы: • дочерних радиорасширителей • устройств для каждого радиорасширителя • устройств в системе	15 48 768
• напряжение питания	~ 220 В
• диапазон рабочих температур	-30...+55 °С

