

Назначение

Универсальный считыватель «Портал» предназначен для чтения кода с бесконтактных карт Proximity стандарта EM-Marine, чтения кода радиобрелока, чтения кода ключа Touch Memory, набора цифрового кода кнопками, набора двойного кода и передаче этих кодов оборудованию, управление которым возможно по протоколу Dallas Touch Memory. В случае если у посетителя отсутствует код доступа он может нажать кнопку (ввод/вызов) и тем самым сообщить о своем присутствии на пульт охраны.

Питание универсального считывателя «Портал» осуществляется непосредственно от прибора или дополнительного источника питания 12 В.

Особенности

- Кнопочная панель
- Управление звонком
- **Технические характеристики**

Питание прибора	от 10 до 15 В
Потребляемый ток	25 мА
Коммутируемый ток по выходам «ЗВ», не более	1 А
Коммутируемое напряжение по выходам «ЗВ», не более	15 В
Длина соединительных проводов между считывателем и управляемым прибором, менее	10 м
Время удержания замка в открытом состоянии	5 сек.
Диапазон рабочих температур	-20...+55 °С
Габаритные размеры	63х118х20 мм
Вес	0,1 кг
Срок службы, не менее	10 лет