

Дизельный генератор FG Wilson P 150-1 может использоваться в качестве главного или резервного источника электропитания. Характеризуется относительно небольшим потреблением тока, низким уровнем шума, хорошими экологическими показателями. Имеет большой топливный бак объемом 349 литров, систему автозапуска, эргономичную панель управления. Благодаря надежным комплектующим, которые используются во время производства и уникальным технологиям этот генератор может вырабатывать самую качественную энергию практически в любых условиях эксплуатации. Для данной модели предусмотрено много дополнительных опций. Компания FG Wilson из Англии находится на лидирующих позициях в списке производителей надежных дизельных электростанций.

Характеристики:

Производитель:	FG Wilson (ФГ Вилсон)
Напряжение:	Трехфазные
Макс.мощность, ква (квт):	150
Тип запуска:	Электрический стартер
Защитный кожух:	Нет
Тип двигателя:	Дизельные
Емкость топливного бака, л:	349
Сварочник:	нет
Номинальная мощность, ква (квт):	120 (96)
Сила тока, а (400 в (трехфазный, переменный)):	250
Частота, гц:	50
Производитель двигателя:	Perkins
Модель двигателя:	1006TAG
Рабочий объем цилиндра, см?:	6000
Мощность двигателя, квт:	145,8
Топливо:	Дизель
Продолжительность автономной работы, ч:	10
Длина x ширина x высота, см:	3520x1120x1815 - во всепогодном кожухе 2500x1120x1470 - в открытом исполнении
Шум, дб(а) - минимальный:	67,4
Масса, кг:	2025 - во всепогодном кожухе 1640 - в открытом исполнении