

Особенности:

- Запуск и выход на рабочий режим за 15...30 с.
- Автоматическая стабилизация напряжения и частоты
- Надежность работы при электропитании любой (в том числе «нелинейной») нагрузки даже при соотношении мощностей, близком к 1:1
- Возможность контроля параметров работы двигателя и генератора
- Автоматическая защита (останов) с сигнализацией при аварийных ситуациях
- Работа в закрытых помещениях и вне их
- Переносное исполнение
- Возможно трейлерное исполнение
- Встроенный топливный бак
- Простота и удобство эксплуатации в любом исполнении
- Возможны различные дополнительные устройства и системы.

Стандартная комплектация:

- Защита по уровню масла
- Розетка 230 В и автомат защиты
- Розетка 400 В и автомат защиты

Технические характеристики:

Модель		Бензиновая электростанция MG 7/5 I-NE
Производитель		Gen Set (Италия)
Тип генератора		Gen Set синхронный
Мощность, кВа	1ф/3ф	7/4
Напряжение, В	1ф/3ф	230/400
Тип двигателя		Honda GX 390 OHV
Расход топлива, л/ч		2,9
Количество цилиндров		1
Способ пуска		ручной

Размеры (ДхШхВ), мм.	730x480x520
Масса, кг	80
Уровень шума (на расст. 7 м), dB	72