made in Germany

Нож для снятия изоляции 1000 В

- С колпачком
- С фиксированным лезвием
- С прямым лезвием, шлифованным полукругом, для полимерных кабелей
- Эргономичная безопасная рукоятка из эластичного и ударопрочного пластика
- Изоляция согласно DIN EN/IEC 60900
- Лезвие из нержавеющей стали, закаленное

SKU: 2041

Примечания по безопасности

Соблюдайте правила техники безопасности при работе с электричеством и дополнительные национальные правила техники безопасности при работе или вблизи электрических деталей.
Перед каждым использованием инструментов защитная изоляция должна быть проверена на наличие повреждений, а неисправные инструменты должны быть отсортированы. При работе з электричеством, особенно в небольших рабочих помещениях, важно обращать внимание на использование защитной одежды и защитных средств (таких как защитные перчатки, шторы).
Электрические работы (работы с электрическими системами и оборудованием) должны выполняться и проверяться квалифицированным электриком или под его надзором и контролем.

NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K.
Röntgenstraße 18 | 42719 Solingen | Номер телефона +49 212 24000-0 | www.nws-tools.de | info@nws-

made in Germany

Общая информация

Кабельный нож
Лезвия ножей изготовлены из нержавеющей закаленной стали и обеспечивают чистые срезы при работе с кабелем. Эргономичная рукоятка хорошо лежит в руке, а благодаря жестко-эластичной и ударопрочной пластмассе, из которой состоят рукоятка и защитный колпачок, риск получения травм сведен к минимуму.

Безопасность есть безопасность
Электрик каждый день вверяет свое здоровье инструментам. Там, где идет ток, всегда есть риск. Режется ли кабель, устанавливаются ли розетки или распределительные щиты – везде нужен инструмент, на который можно положиться. Например, если электрик пользуется набором инструментов VDE от «NWS», то найдет в нем качественный инструмент, прошедший строгий контроль, практически для любого использования электротехники. Как раз это имеет значение, когда речь идет о профессиональной работе и здоровье.

Тестирование безопасности в соответствии с IEC 60900
• Визуальный осмотр и проверка размеров: Индивидуальная проверка маркировки основного инструмента и изоляции. • Испытание на термическое и холодное воздействие: при температуре окружающей среды (23 ° C) и при низких температурах (-25 ° C) в трех разных, слегка уязвимых точках.
• Испытание одиночным напряжением: испытание электрической изоляции. Подайте напряжение 10 кВ (действующее значение) на водяную баню в течение 3 мин. и измерьте ток утечки.
• Тест под давлением - тест на прокол: Храните инструменты в духовке (2 часа при 70 ° C). Подайте напряжение 5 кВ (действующее значение) в течение 3 мин. и приложив усилие 20 Н к изоляции.
• Проверка адгезии изоляции: храните инструменты в нагревательном шкафу (168 ч при 70 °). Приложите силы 500 Н в течение 3 мин. между проводящей частью и изоляцией.
• Испытание на воспламеняемость: примените пламя в течение 10 сек.

NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K.
Röntgenstraße 18 | 42719 Solingen | Номер телефона +49 212 24000-0 | www.nws-tools.de | info@nws-tools.de

made in Germany

Скачиваний

2041.jpg

Технические данные

2041		
	Длина - mm	185
	Длина - in	7
	Длина режущей кромки - mm	35
	Длина ручки - mm	150
	Исполнение	1000 V IEC 60900
	Вес - g	95
	Единица упаковки	1
	Штрих-код	40 03758 20410 8

NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K.
Röntgenstraße 18 | 42719 Solingen | Номер телефона +49 212 24000-0 | www.nws-tools.de | info@nws-tools.de