

Материнская плата MSI MPG B760I EDGE WIFI B760, LGA1700, 2x DDR5, 1PCI-Ex16, 2M.2, 4SATA, 3USB3.2, Gen2(2C+1A), ,6USB3.2



Технические характеристики

Основные характеристики

Серия продукции	Edge
Разъем для процессора	LGA1700
Разъемов для установки процессора, шт	1
Максимальная TDP центрального процессора, Вт	150
12-поколение	Да
13-поколение	Да
Позиционирование использования	Desktop
Производитель чипсета	Intel
Чипсет	Intel B760
Частота системной шины, МГц	100

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR5
Форм-фактор модуля памяти	DIMM
Количество слотов памяти, шт	2
Режим работы памяти	2-канальный
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	7200
Минимальная частота памяти, МГц	4800
Максимальный объем памяти, ГБ	96

Графическая подсистема	Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
Слоты расширения	Версия PCI Express	5.0
	PCI-Ex16	1
	Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя
Внутренние разъемы	Количество M.2 сокетов	2
	Тип сокета M.2	PCI-E x4
	Тип ключа	M
	Макс. допустимый форм-фактор M.2	2280
	SATA 6 Гб/с	4
	Поддержка RAID-массивов SATA	0, 1, 5, 10
	USB 3.2 Gen2 внутр.	1
	USB 3.2 Gen1 внутр.	2
	USB 2.0 внутр.	2
Аудио	Аудиочипсет	Realtek ALC897
	Количество каналов аудио	7.1
Беспроводные интерфейсы	Bluetooth	5.3
	IEEE 802.11a	Да
	IEEE 802.11b	Да
	IEEE 802.11g	Да
	IEEE 802.11n	Да
	IEEE 802.11ac	Да
	IEEE 802.11ax	Да
Разъемы на задней панели	USB 3.2 Gen2	2
	USB 3.2 Gen1	4
	USB 2.0	2
	Количество разъемов Type A	7
	Количество разъемов Type C	1
	Разъем Wi-Fi антенны	2
	Сетевой контроллер	Realtek RTL8125BG
	RJ45	1
	Максимальная скорость передачи, Мб/с	2500
	Линейный вход	1
	Микрофонный вход	1
	HDMI	1
	DisplayPort	1

Электропитание	Основной разъем питания	24pin
	Разъем питания процессора	8pin
	Разъемов для вентиляторов 4 pin	3
Прочие характеристики	Форм-фактор	Mini-ITX
	Ширина, мм	170
	Глубина, мм	170
	Вид поставки	RTL
	Ссылка на описание	https://ru.msi.com/Motherboard/MPG-B760I-EDGE-WIFI/Specification
	Комплект поставки	Материнская плата, комплект кабелей (1x SATA, 1x RGB), инструкция, крепежный комплект, антенны
Не используется	Поддержка ECC	Нет

Обратите внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя.