



Материнская плата MSI PRO A620M-E A620 AM5 2DDR5 1PCI-Ex16 1PCI-Ex1 1M.2 4SATA3 6USB3.2 Gen1 6USB2.0 HD Audio



Технические характеристики

Основные характеристики

Серия продукции	Pro
Разъем для процессора	AM5
Разъемов для установки процессора, шт	1
Максимальная TDP центрального процессора, Вт	65
Позиционирование использования	Desktop
Производитель чипсета	AMD
Чипсет	AMD A620

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR5
Форм-фактор модуля памяти	DIMM
Количество слотов памяти, шт	2
Режим работы памяти	2-канальный
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	6000
Минимальная частота памяти, МГц	4800
Максимальный объем памяти, ГБ	96

Графическая подсистема	Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
Слоты расширения	Версия PCI Express	4.0
	PCI-Ex16	1
	PCI-Ex1	1
	Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя
Внутренние разъемы	Количество M.2 сокетов	1
	Тип сокета M.2	PCI-E x4 / SATA 6 Гб/с
	Тип ключа	M
	Макс. допустимый форм-фактор M.2	2280
	SATA 6 Гб/с	4
	Поддержка RAID-массивов SATA	0, 1, 10
	USB 3.2 Gen1 внутр.	2
	USB 2.0 внутр.	4
Аудио	Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр.	1
Аудио	Аудиочипсет	Realtek ALC897
	Количество каналов аудио	7.1
Разъемы на задней панели		
	USB 3.2 Gen1	4
	USB 2.0	2
	PS/2	2
	Сетевой контроллер	Realtek RTL8111H
	RJ45	1
	Максимальная скорость передачи, Мб/с	1000
	Линейный вход	1
	Микрофонный вход	1
	7.1 Выход	1
	D-Sub	1
	HDMI	1

Электропитание	Основной разъем питания	24pin
	Разъем питания процессора	8pin
	Разъемов для вентиляторов 4 pin	3
Прочие характеристики	BIOS	256 Mb Flash, UEFI AMI BIOS
	Форм-фактор	Micro ATX
	Ширина, мм	211
	Глубина, мм	243.84
	Вид поставки	RTL
	Ссылка на описание	https://ru.msi.com/Motherboard/PRO-A620M-E/
	Комплект поставки	Материнская плата, комплект кабелей, инструкция, I/O заглушка
Не используется	Поддержка ECC	В режиме non-ECC
Обратите внимание!	Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя.	