

**Материнская плата MSI PRO B650M-P B650 AM5
4DDR5 1PCI-Ex16 2PCI-Ex1 2M.2 4SATA3 3USB3.2
Gen2(2A+1C) 4USB3.2 Gen**



Технические характеристики

Основные характеристики

Серия продукции	Pro
Разъем для процессора	AM5
Разъемов для установки процессора, шт	1
Максимальная TDP центрального процессора, Вт	170
Позиционирование использования	Desktop
Производитель чипсета	AMD
Чипсет	AMD B650

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR5
Форм-фактор модуля памяти	DIMM
Количество слотов памяти, шт	4
Режим работы памяти	2-канальный
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	6000
Минимальная частота памяти, МГц	4800
Максимальный объем памяти, ГБ	192

Графическая подсистема	Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
Слоты расширения	PCI-Ex16	1
	PCI-Ex1	2
	Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя
Внутренние разъемы	Количество M.2 сокетов	2
	Тип сокета M.2	PCI-E x4 / SATA 6 Гб/с
	Тип ключа	M
	Макс. допустимый форм-фактор M.2	2280
	SATA 6 Гб/с	4
	Поддержка RAID-массивов SATA	0, 1, 10
	USB 3.2 Gen2 внутр.	1
	USB 3.2 Gen1 внутр.	2
	USB 2.0 внутр.	4
	Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр.	1
Аудио	Аудиочипсет	Realtek ALC897
	Количество каналов аудио	7.1
Разъемы на задней панели	USB 3.2 Gen2	2
	USB 3.2 Gen1	2
	USB 2.0	4
	PS/2	1
	Сетевой контроллер	Realtek RTL8125BG
	RJ45	1
	Максимальная скорость передачи, Мб/с	2500
	Линейный вход	1
	Микрофонный вход	1
	7.1 Выход	1
	D-Sub	1
	HDMI	1
	DisplayPort	1

Электропитание	Основной разъем питания	24pin
	Разъем питания процессора	8pin
	Разъемов для вентиляторов 4 pin	5
Прочие характеристики	BIOS	256 Mb Flash, UEFI AMI BIOS
	Форм-фактор	Micro ATX
	Ширина, мм	244
	Глубина, мм	243.84
	Вид поставки	RTL
	Ссылка на описание	https://www.msi.com/Motherboard/PRO-B650M-P/Overview
	Комплект поставки	Материнская плата, комплект кабелей, инструкция, I/O заглушка
Не используется	Поддержка ECC	Нет
Обратите внимание!		
Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя.		