

Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR II

mATX LGA1700 4DDR5 PCI-Ex16 PCI-Ex4 3M.2

4SATA3 USB3.2 Gen2x 2,5G Ethernet



Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Материнская плата
Серия продукции	MAG
Модель	MAG B760M MORTAR II
Разъем для процессора	LGA1700
Разъемов для установки процессора, шт	1
Максимальная TDP центрального процессора, Вт	150
12-поколение	Да
13-поколение	Да
14-поколение	Да
Позиционирование использования	Desktop
Производитель чипсета	Intel
Чипсет	Intel B760
Частота системной шины, МГц	100

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR5
Форм-фактор модуля памяти	DIMM
Количество слотов памяти, шт	4
Режим работы памяти	2-канальный
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	7800
Минимальная частота памяти, МГц	4800
Максимальный объем памяти, ГБ	256

Графическая подсистема	Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
Слоты расширения	PCI-Ex16	1
	PCI-Ex4	1
	Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя
Внутренние разъемы	Количество M.2 сокетов	3
	Тип сокета M.2	PCI-E x4
	Тип ключа	M
	Макс. допустимый форм-фактор M.2	2280
	SATA 6 Гб/с	4
	Поддержка RAID-массивов SATA	0, 1, 5, 10
	USB 3.2 Gen2 внутр.	1
	USB 3.1 Gen1 внутр.	2
	USB 2.0 внутр.	4
Аудио	Аудиочипсет	Realtek ALC897
	Количество каналов аудио	7.1
Разъемы на задней панели	USB 3.2 Gen2	4
	USB 2.0	4
	Количество разъемов Type A	7
	Количество разъемов Type C	1
	Сетевой контроллер	Realtek
	RJ45	1
	Максимальная скорость передачи, Мб/с	2500
	Линейный вход	1
	Микрофонный вход	1
	Линейный выход	1
	7.1 Выход	1
	Цифровой оптический выход (выход S/PDIF)	1
	HDMI	1
	DisplayPort	1

Электропитание	Основной разъем питания	24pin
	Разъем питания процессора	8+8pin
	Разъемов для вентиляторов 4 pin	6
Прочие характеристики	BIOS	256 Mb Flash, UEFI AMI BIOS
	Форм-фактор	Micro ATX
	Ширина, мм	244
	Глубина, мм	244
	Вид поставки	RTL
	Ссылка на описание	https://www.msi.com/Motherboard/MAG-B760M-MORTAR-II
	Комплект поставки	Материнская плата, комплект кабелей, инструкция, заглушка панели I/O
Не используется	Поддержка ECC	Нет
Обратите внимание!	Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя.	