

Материнская плата MSI PRO B760-P DDR4 II \601-7E29-010,10 \801-7E29-001 \STD OPT:A PRO B760-P DDR4 II, B760, LGA1700, 4DDR4, 5PCI-Ex16, M.2(1*KEY E+2*KEY M), 4SATA3, 1USB3.2\,



Технические характеристики

Основные характеристики

Серия продукции	Pro
Разъем для процессора	LGA1700
Разъемов для установки процессора, шт	1
Максимальная TDP центрального процессора, Вт	150
12-поколение	Да
13-поколение	Да
Позиционирование использования	Desktop
Производитель чипсета	Intel
Чипсет	Intel B760
Частота системной шины, МГц	100

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR4
Форм-фактор модуля памяти	DIMM
Количество слотов памяти, шт	4
Режим работы памяти	2-канальный
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	5333
Минимальная частота памяти, МГц	2133
Максимальный объем памяти, ГБ	128
Поддержка Load-Reduced Registered ECC	Нет

Графическая подсистема	Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
Слоты расширения	PCI-Ex16 Внимание	5 Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя
Внутренние разъемы	Количество M.2 сокетов Тип сокета M.2 Тип ключа Макс. допустимый форм-фактор M.2 SATA 6 Гб/с Поддержка RAID-массивов SATA USB 3.2 Gen1 внутр. USB 2.0 внутр. Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр.	2 PCI-E x4 M 2280 4 0, 1, 5, 10 5 4 1
Аудио	Аудиочипсет Количество каналов аудио	Realtek ALC897 7.1
Разъемы на задней панели	USB 3.2 Gen2 USB 3.2 Gen1 USB 2.0 Количество разъемов Type A Количество разъемов Type C Сетевой контроллер RJ45 Максимальная скорость передачи, Мб/с Линейный вход Микрофонный вход Линейный выход 7.1 Выход Цифровой оптический выход (выход S/PDIF) HDMI DisplayPort	1 2 2 4 1 Realtek RTL8125BG 1 2500 1 1 1 1 1 1 1 1

Электропитание	Основной разъем питания	24pin
	Разъем питания процессора	8+4pin
	Разъемов для вентиляторов 4 pin	7
Прочие характеристики	Форм-фактор	ATX
	Ширина, мм	244
	Глубина, мм	305
	Вид поставки	RTL
	Ссылка на описание	https://ru.msi.com/Motherboard/PRO-B760-P-DDR4-II
	Комплект поставки	Материнская плата, комплект кабелей, заглушка панели I/O, инструкция
Не используется	Поддержка ECC	Нет

Обратите внимание!

Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя.