



Материнская плата MSI PRO B760M-E
B760,LGA1700,2DDR5,1PCI-Ex16,1PCI-Ex1,1M.2
Gen4,4SATA3.0,4USB3.2Gen1,8USB2.0



Технические характеристики

Основные характеристики

Серия продукции	Pro
Разъем для процессора	LGA1700
Разъемов для установки процессора, шт	1
Максимальная TDP центрального процессора, Вт	150
12-поколение	Да
13-поколение	Да
Позиционирование использования	Desktop
Производитель чипсета	Intel
Чипсет	Intel B760
Частота системной шины, МГц	100

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR5
Форм-фактор модуля памяти	DIMM
Количество слотов памяти, шт	2
Режим работы памяти	2-канальный
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	6400
Минимальная частота памяти, МГц	4800
Максимальный объем памяти, ГБ	96

Графическая подсистема	Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
Слоты расширения	PCI-Ex16	1
	PCI-Ex1	1
	Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя
Внутренние разъемы	Количество M.2 сокетов	1
	Тип сокета M.2	PCI-E x4 / SATA 6 Гб/с
	Тип ключа	M
	Макс. допустимый форм-фактор M.2	2280
	SATA 6 Гб/с	4
	Поддержка RAID-массивов SATA	0, 1, 5, 10
	USB 3.2 Gen1 внутр.	2
	USB 2.0 внутр.	4
	Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр.	1
Аудио	Аудиочипсет	Realtek ALC897
	Количество каналов аудио	7.1
Разъемы на задней панели	USB 3.2 Gen1	2
	USB 2.0	4
	Количество разъемов Type A	6
	PS/2	1
	Сетевой контроллер	Realtek RTL8111H
	RJ45	1
	Максимальная скорость передачи, Мб/с	1000
	Микрофонный вход	1
	Линейный выход	1
	7.1 Выход	1
	D-Sub	1
	HDMI	1

Электропитание	Основной разъем питания	24pin
	Разъем питания процессора	8pin
	Разъемов для вентиляторов 4 pin	3
Прочие характеристики	Форм-фактор	Micro ATX
	Ширина, мм	200
	Глубина, мм	236.16
	Особенности	Поддержка 14 поколения процессоров
	Вид поставки	RTL
	Ссылка на описание	https://ru.msi.com/Motherboard/PRO-B760M-E/Specification
Комплект поставки		Материнская плата, комплект кабелей, инструкция, крепежный комплект
Не используется	Поддержка ECC	Нет
Обратите внимание!		
Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя.		