



Корпус MSI MAG Pano M100R PZ , Micro-ATX, 1xUSB 3.2 Gen 1, 1xUSB 3.2 Gen2 Type-C, 4x120mm ARGB Fan, ARGB+PWM Control Board, TG

Технические характеристики

Основные характеристики	Тип	Корпус для ПК
	Модельный ряд	MAG
	Форм-фактор корпуса	Mini Tower
	Максимальный формат материнской платы	Micro-ATX
	Минимальный формат материнской платы	Mini-ITX
	Максимальная длина видеокарты, мм	390
Система охлаждения	Установлен. Тыл 120x120	1
	Установлен. Бок 120x120	3
	Доп.место - низ	3
	Доп.место - бок	3
	Контроль скорости вращения вентиляторов	Контроллер
	Возможность установки жидкостного охлаждения	Да
	Краткое описание системы жидкостного охлаждения	Радиаторы до 360мм (фронт), 140мм (тыл)
	Максимальная высота кулера для CPU, мм	175
Слоты расширения	Количество слотов расширения	5
	Высота слотов расширения	Full Height

Корзина	Внутренние слоты 2.5 / 3.5	1
	Внутренние слоты 3.5	1
Разъемы, конструктивные особенности	USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB3.0	1
	USB3.2 Gen2 / USB3.1 Gen2 Type-C	1
	Выход на наушники	1
Подсветка, моддинг	Вентиляторы с LED	RGB
	Контроль подсветки	Кнопка включения подсветки, контроллер
	Комплектация (подсветка)	3 боковых 120мм и 1 тыловой 120мм ARGB вентилятор, контроллер
Материал	Основной цвет корпуса снаружи	Черный
	Основной цвет лицевой панели	Черный
	Основной цвет корпуса внутри	Черный
	Наличие окна на боковой панели	Да, на передней и боковой панелях
	Материал корпуса	Сталь, закаленное стекло, металлическая сетка
	Материал лицевой панели	Пластик, закаленное стекло
Электропитание	Наличие блока питания	Не идёт в комплекте, возможность установки стандартного ATX
	Месторасположение блока питания	Горизонтальное, в задней нижней части корпуса.
	Максимальная длина блока питания, мм	200
Дополнительные характеристики	Ширина, мм	235
	Высота, мм	405
	Глубина, мм	440
	Комплект поставки	Корпус, крепежный комплект, документация, контроллер подсветки и вентиляторов (предустановлен)

Обратите внимание!

Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя.