

STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные
дома



Газовые
котельные



Насосы и
твердотоплив-
ные котлы



Охранно-
пожарные
системы



Системы
видеонаблю-
дения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT
оборудование



STARK COUNTRY 3000 ONLINE RT

**БОЛЬШЕ ЖИЗНИ
И ТЕПЛА!**



Высокий
коэффициент
мощности




Широкий
диапазон
зарядного
тока!



Двойное
преобразо-
вание тока



Режим ECO
для
экономии
энергии



Програм-
мируемые
выходы



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс.
- + Универсальный корпус Rack/Tower позволяет размещать ИБП как в 19" стойку, так и вертикально.
- + Широкий диапазон входного напряжения.
- + Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда.
- + Защита АКБ от глубокого разряда и перезаряда.
- + Высокая точность стабилизации напряжения и частоты.
- + Режим ECO, для экономии электроэнергии.
- + Программируемые выходные разъемы.
- + Возможность удаленного мониторинга по SNMP или WIFI.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В **630×438×88 мм (2U)** Вес* **12,4 кг**

МОЩНОСТЬ

3000 ВА
2700 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения
110-300 В



Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +40°C

Напряжение, AC

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая температура хранения
от -15°C до +50°C

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, AC

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Номинальное напряжение: **72 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×6 шт**

Емкость аккумулятора: **до 160 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

1/2/4/6/8 А

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Тип ИБП	Марка АКБ	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	Sonnenschein
	Серия	Серия	Серия	Серия
3000 Online RT (8A)		GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,90

Количество АКБ	6x40 Ач	6x65 Ач	6x100 Ач	6x150 Ач
Нагрузка				
500 Вт	5 ч.	8 ч.	13,5 ч.	20 ч.
1000 Вт	2,5 ч.	2,5 ч.	6,5 ч.	9 ч.
1500 Вт	1,5 ч.	2 ч.	3,5 ч.	5,5 ч.
2000 Вт	1 ч.	1,5 ч.	2,5 ч.	4 ч.
2200 Вт	Менее 1 ч.	1 ч.	2 ч.	3,5 ч.