

# 4-проводные корпусные клеммные колодки с креплением, 4-конт., 4 мм<sup>2</sup>, для широкого диапазона экономичных решений

## Серия 862

CAGE CLAMP® S

0,5 - 4 мм<sup>2</sup>  
500 V/6 kV/3 ①  
I<sub>N</sub> 32 A

AWG 20 - 12  
300 B, 20 A ②  
300 B, 20 A ③

10 - 11 мм / 0,41 дюйма ②

0,5 - 4 мм<sup>2</sup>  
500 V/6 kV/3 ①  
I<sub>N</sub> 32 A

AWG 20 - 12  
300 B, 20 A ②  
300 B, 20 A ③

10 - 11 мм / 0,41 дюйма ②



- ① 500 В = номинальное напряжение  
6 кВ = номинальное импульсное напряжение  
3 = уровень загрязнения  
(также см. раздел 14)
- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ③ Применимо для задач с классом защиты Ex e II  
440 В, 28 А  
(см. также раздел 14)

| Код                                                                                                    | Кол-во<br>в компл. | Код                                                                                                   | Кол-во<br>в компл. | Принадлежности, серия 862                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для монтажа с помощью винта и гайки 3 мм Ø<br>или самореза 2,9 мм Ø сверху,<br>4-конт.,<br>цвет черный |                    | для монтажа с помощью винта и гайки 3 мм Ø<br>или самореза 2,9 мм Ø сверху,<br>4-конт.,<br>цвет белый |                    | <b>Гребешковые перемычки</b> , просто вставляются в<br>отверстие для ввода провода<br> I <sub>N</sub> 32 A <b>862-482</b> 5 |
| N-PE-L1-L2,<br>без контакта PE <b>862-2504</b> ● 200                                                   |                    | N-PE-L1-L2,<br>без контакта PE <b>862-2604</b> ○ 200                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| PE-N-L1-L2,<br>без контакта PE <b>862-1504</b> ● 200                                                   |                    | PE-N-L1-L2,<br>без контакта PE <b>862-1604</b> ○ 200                                                  |                    | <b>Тестовый штекер</b> ,<br> с проводом длиной 500 мм,<br>2 мм Ø<br>красные <b>210-136</b> 50                             |
| PE-N-L1-L2 ③,<br>без контакта PE <b>862-1504/999-950</b> ● ③ 200                                       |                    | PE-N-L1-L2 ③,<br>без контакта PE <b>862-1604/999-950</b> ○ ③ 200                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| чистые,<br>без контакта PE <b>862-504</b> ● 200                                                        |                    | чистые,<br>без контакта PE <b>862-604</b> ○ 200                                                       |                    | <b>Тестовый штекер</b> ,<br> с проводом длиной 500 мм,<br>2,3 мм Ø<br>желтый <b>210-137</b> 50                            |
| N-PE-L1-L2,<br>с контактом PE <b>862-8504</b> ● 200                                                    |                    | N-PE-L1-L2,<br>с контактом PE <b>862-8604</b> ○ 200                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| PE-N-L1-L2,<br>с контактом PE <b>862-9504</b> ● 200                                                    |                    | PE-N-L1-L2,<br>с контактом PE <b>862-9604</b> ○ 200                                                   |                    | <b>Маркировочная полоска</b> , чистая,<br> шириной 7,5 мм,<br>рулон 50 м<br>белые <b>709-178</b> 1                        |
|                                                                                                        |                    |                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1 кронштейн на защелке на контакт</b> ,<br>4-конт.,<br>цвет черный                                  |                    | <b>1 кронштейн на защелке на контакт</b> ,<br>4-конт.,<br>цвет белый                                  |                    | <b>Рабочий инструмент, с частично изолированным<br/>лезвием</b> ,<br> тип 2, лезвие {3,5 x 0,5} мм<br><b>210-720</b> 1    |
| N-PE-L1-L2,<br>без контакта PE <b>862-2534</b> ● 200                                                   |                    | N-PE-L1-L2,<br>без контакта PE <b>862-2634</b> ○ 200                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| PE-N-L1-L2,<br>без контакта PE <b>862-1534</b> ● 200                                                   |                    | PE-N-L1-L2,<br>без контакта PE <b>862-1634</b> ○ 200                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| PE-N-L1-L2 ③,<br>без контакта PE <b>862-1534/999-950</b> ● ③ 200                                       |                    | PE-N-L1-L2 ③,<br>без контакта PE <b>862-1634/999-950</b> ○ ③ 200                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| чистые,<br>без контакта PE <b>862-534</b> ● 200                                                        |                    | чистые,<br>без контакта PE <b>862-634</b> ○ 200                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| N-PE-L1-L2,<br>с контактом PE <b>862-8534</b> ● 200                                                    |                    | N-PE-L1-L2,<br>с контактом PE <b>862-8634</b> ○ 200                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| PE-N-L1-L2,<br>с контактом PE <b>862-9534</b> ● 200                                                    |                    | PE-N-L1-L2,<br>с контактом PE <b>862-9634</b> ○ 200                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                        |                    |                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>кронштейн на защелке в полож. 1+4</b> ,<br>4-конт.,<br>цвет черный                                  |                    | <b>кронштейн на защелке в полож. 1+4</b> ,<br>4-конт.,<br>цвет белый                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| N-PE-L1-L2,<br>без контакта PE <b>862-2594</b> ● 200                                                   |                    | N-PE-L1-L2,<br>без контакта PE <b>862-2694</b> ○ 200                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| PE-N-L1-L2,<br>без контакта PE <b>862-1594</b> ● 200                                                   |                    | PE-N-L1-L2,<br>без контакта PE <b>862-1694</b> ○ 200                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| PE-N-L1-L2 ③,<br>без контакта PE <b>862-1594/999-950</b> ● ③ 200                                       |                    | PE-N-L1-L2 ③,<br>без контакта PE <b>862-1694/999-950</b> ○ ③ 200                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| чистые,<br>без контакта PE <b>862-594</b> ● 200                                                        |                    | чистые,<br>без контакта PE <b>862-694</b> ○ 200                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| N-PE-L1-L2,<br>с контактом PE <b>862-8594</b> ● 200                                                    |                    | N-PE-L1-L2,<br>с контактом PE <b>862-8694</b> ○ 200                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                |
| PE-N-L1-L2,<br>с контактом PE <b>862-9594</b> ● 200                                                    |                    | PE-N-L1-L2,<br>с контактом PE <b>862-9694</b> ○ 200                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                        |                    |                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                |