

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Роутер (маршрутизатор)
Назначение	для домашней сети
Модель	WR1300E
Режимы работы	Повторитель, Маршрутизатор, Точка доступа
Модель процессора	MT7621
Количество ядер процессора	2
Частота процессора, МГц	880
Оперативная память, МБ	128
Флеш-память, МБ	16

Беспроводное соединение

Стандарт WiFi	802.11ac (WiFi 5)
Поддерживаемые частоты	5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц), 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц)
Максим. скорость беспроводного соединения, Мбит/с	1167
Максим. скорость на 2.4 ГГц, Мбит/с	300
Максим. скорость на 5 ГГц, Мбит/с	867
Количество диапазонов	двухдиапазонный
Одновременно работающих диапазонов	2
Класс WiFi	AC1200

Проводное соединение

Подключение	Ethernet
Кол-во портов LAN 10/100/1000 Мбит/с	3

Антенны

Количество антенн	4
Тип антенн	Внешний
Коэффициент усиления антенны, max, дБи	5.99
Поддержка MIMO	Да
Внимание	Выходная мощность для беспроводных устройств, поставляемых в РФ, ограничена 20 dBm (100мВт)

Функции и протоколы

Защита информации	WPA2-PSK, SPI, WPA3, WPA, WPA-PSK, WPA2, DMZ
Тип IP адресов	динамический, статический
Функции и протоколы	DDNS, DHCP, DNS
Поддержка VPN	PPTP, L2TP
Поддержка IPv4	Да
Поддержка IPv6	Да
Защита Firewall	Да
Защита по MAC адресу	Да

Питание, разъемы питания

Внешний блок питания	Да
Напряжение питания	220В, 50Гц
Максим. потребляемая мощность, Вт	9.12

Прочие характеристики

Температура эксплуатации	0...+40С
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик
Ширина, мм	183.3
Высота, мм	35
Глубина, мм	109
Комплект поставки	Маршрутизатор, документация, сетевой кабель, блок питания