

Автотрансформатор однофазный TDGC2



Автотрансформатор серии TDGC2 (ЛАТР) - предназначен для регулирования напряжения 220В в диапазоне от 0В до 250В. Автотрансформаторы серии TDGC2 отличаются стабильными характеристиками даже в низком диапазоне регулирования. При увеличении входного напряжения значительно возрастает холостой ток. На лицевой панели расположен вольтметр выходного напряжения. На рукоятке регулирования имеется мерная шкала.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Ток максимальный	2А
Холостой ток	0,07А
Частота, Гц	50/60Гц
Входное напряжение, В	220В
Диапазон регулирования, В	от 0 до 250В
Габариты, мм	130х150х135
Вес, кг	4,0