

Мультиметр с бесконтактным детектором напряжения

Модель: MS 8211

- Портативный мультиметр с бесконтактным детектором напряжения, выполнен в виде авторучки со встроенным в корпус щупом. Выносной щуп позволяет с легкостью производить манипуляции во время тестирования или прозвонки электрической цепи
- Параметры измерений:
 - постоянное напряжение: 200 мВ – 600 В
 - переменное напряжение: 2 В – 600 В
 - постоянный ток: 20 мА – 200 мА
 - переменный ток: 20 мА – 200 мА
 - сопротивление: 200 Ом – 20 МОм
- Определение переменного напряжения бесконтактным способом
- Режим «прозвонка», диод-тест
- Звуковая и световая индикация
- Автоматический и ручной диапазоны измерений
- Режим автоматического отключения питания
- Удержание максимального значения
- Удержание показаний DATA HOLD
- Режим подсветки рабочей области
- Встроенный и выносной щупы
- Разрядность дисплея: 2000 отсчетов
- Батарея: 1.5 В AAA, 2 шт.
- Вес с батареей: 110 г
- Габариты: 225x38x26 мм
- В комплекте: батарея, чехол

