

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 2800N

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 060005

Гарантия: 12 мес.

Бензиновый генератор **TSS SGG 2800N** предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 220 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 2.8 кВт. Для удобства передвижения можно дополнительно укомплектовать колесным комплектом и ручками (артикул 029623).

ВИДЕО ОБЗОР БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 2800N

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Технические характеристики

Модель	TSS 2800N
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	2.8
Мощность номинальная, кВА	2.8
Мощность максимальная, кВт	3
Мощность максимальная, кВА	3
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	12
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Объем топливного бака (л)	15
Расход топлива при 75% мощности л/ч	1.2
Вид топлива	бензин
Уровень шума (dB/7м)	66
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	12.5
Количество розеток 220В	2
Вольтметр	да
Модель двигателя	170FD
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5/7
Комплектация	Электрическая вилка, свечной ключ.
Количество цилиндров	1
Рабочий объем двигателя (л)	0,212
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Емкость масляной системы (л)	0.6
Рекомендуемый тип масла	10W-30
Установленный аккумулятор Ah/V	07/12
Глушитель	да
Масса, кг	45
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	600x435x450
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	590x425x440
Автозапуск (ABP)	нет
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR
Отключение по низкому уровню масла	да

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивanteeвка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



Однофазный бензиновый генератор ТСС совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения.

Бензиновая электростанция с максимальной мощностью 3.0 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания.

Бензогенератор может применяться на даче, в гараже, для уличной торговли или летнего кафе, а также, при выездах в автопутешествия с палатками или на рыбалку.

Электрогенератор бензиновый работает на бензине АИ-92. Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока)
- Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
- Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 12,5 часов, при 75 % нагрузке, с учетом обеспечения режима охлаждения
- Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Отключение по низкому уровню масла
- Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания
- Поплавковый указатель топлива
- Счетчик моточасов
- Вольтметр
- Розетки: 220В – 16А, 2 шт.
- Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт.
- Свечной ключ
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

На бензогенераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев.

Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.

РАСШИФРОВКА КОДОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

TSS

SGG

SDG

8000

E

H

3

L

A

U

S

i

тип генератора / **i** – инверторный /

вариант исполнения / **обозначение отсутствует** – открытое, **S** – кожух /

опция / **U** – одинаковая мощность в двух режимах (220В или 380В) /

опция / **A** – коннектор автоматики /

серия / **L** – с двигателем Loncin, **N** – бюджетная серия /

род переменного тока / **3** – трехфазный, **обозначение отсутствует** – однофазный /

наличие колесного комплекта / **H** – есть, **обозначение отсутствует** – нет /

тип запуска / **E** – наличие электростарта и АКБ, **обозначение отсутствует** – только ручной запуск, без АКБ /

мощность / Вт /

БЕНЗИНОВЫЕ

ДИЗЕЛЬНЫЕ