

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ : ГАБАРИТЫ И МАССА КАБЕЛЯ

ВВГнг(A)-LS, АВВГнг(A)-LS, ВВГЭнг(A)-LS, АВВГЭнг(A)-LS, ВБШнг(A)-LS, АВБШнг(A)-LS

ВБШнг(A)-LS		
Число жил, номинальное сечение (мм ²), исполнение, напряжение (кВ)	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км
2х1,5ок(N)-0,66	12,3	295
2х2,5ок(N)-0,66	13,1	340
2х4ок(N)-0,66	14,4	423
2х6ок(N)-0,66	15,4	497
2х10ок(N)-0,66	18,0	688
2х16ок(N)-0,66	19,8	876
2х25ок(N)-0,66	22,9	1207
2х35ок(N)-0,66	25,4	1529
2х50ок(N)-0,66	28,4	1937
3х1,5ок(N,PE)-0,66	12,7	320
3х2,5ок(N,PE)-0,66	13,5	374
3х4ок(N,PE)-0,66	15,0	473
3х6ок(N,PE)-0,66	16,0	568
3х10ок(N,PE)-0,66	18,8	800
3х16ок(N,PE)-0,66	20,7	1039
3х25ок(N,PE)-0,66	24,5	1484
3х35ок(N,PE)-0,66	26,8	1865
3х50ок(N,PE)-0,66	29,9	2384
4х1,5ок(N)-0,66	13,4	360
4х2,5ок(N)-0,66	14,3	427
4х4ок(N)-0,66	15,9	547
4х6ок(N)-0,66	17,1	661
4х10ок(N)-0,66	20,2	950
4х16ок(N)-0,66	22,4	1252
4х25ок(N)-0,66	26,7	1823
4х35ок(N)-0,66	29,1	2287
4х50ок(N)-0,66	32,6	2940
5х1,5ок(N,PE)-0,66	14,2	405
5х2,5ок(N,PE)-0,66	15,2	487
5х4ок(N,PE)-0,66	17,0	631
5х6ок(N,PE)-0,66	18,5	778
5х10ок(N,PE)-0,66	21,8	1114
5х16ок(N,PE)-0,66	24,6	1508

ВБШнг(A)-LS		
Число жил, номинальное сечение (мм ²), исполнение, напряжение (кВ)	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км
5х25ок(N,PE)-0,66	29,0	2172
5х35ок(N,PE)-0,66	31,6	2747
5х50ок(N,PE)-0,66	36,2	3650
5х35мс(N,PE)-0,66	30,8	2640
5х50мс(N,PE)-0,66	35,6	3595
2х1,5ок(N)-1	13,1	328
2х2,5ок(N)-1	13,9	375
2х4ок(N)-1	15,6	482
2х6ок(N)-1	16,6	559
2х10ок(N)-1	18,4	712
2х16ок(N)-1	20,2	900
2х25ок(N)-1	23,3	1236
2х35ок(N)-1	25,8	1561
2х50ок(N)-1	28,8	1970
3х1,5ок(N,PE)-1	13,6	358
3х2,5ок(N,PE)-1	14,4	416
3х4ок(N,PE)-1	16,3	540
3х6ок(N,PE)-1	17,5	643
3х10ок(N,PE)-1	19,2	825
3х16ок(N,PE)-1	21,2	1067
3х25ок(N,PE)-1	24,9	1518
3х35ок(N,PE)-1	27,2	1900
3х50ок(N,PE)-1	30,3	2423
4х1,5ок(N)-1	14,4	402
4х2,5ок(N)-1	15,3	472
4х4ок(N)-1	17,6	627
4х6ок(N)-1	18,8	751
4х10ок(N)-1	20,7	980
4х16ок(N)-1	22,9	1284
4х25ок(N)-1	27,2	1861
4х35ок(N)-1	29,5	2327
4х50ок(N)-1	33,1	2983
5х1,5ок(N,PE)-1	15,3	455

ВБШнг(A)-LS		
Число жил, номинальное сечение (мм ²), исполнение, напряжение (кВ)	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км
5х2,5ок(N,PE)-1	16,3	539
5х4ок(N,PE)-1	18,8	724
5х6ок(N,PE)-1	20,2	871
5х10ок(N,PE)-1	22,3	1152
5х16ок(N,PE)-1	25,2	1548
5х25ок(N,PE)-1	29,5	2219
5х35ок(N,PE)-1	32,2	2794
5х50ок(N,PE)-1	36,7	3702
5х35мс(N,PE)-1	31,3	2690
5х50мс(N,PE)-1	36,1	3655
2х70мс(N)-1	27,7	2077
2х95мс(N)-1	31,0	2707
2х120мс(N)-1	33,3	3242
2х150мс(N)-1	36,7	3984
2х185мс(N)-1	40,0	4820
2х240мс(N)-1	44,7	6143
3х70мс(N,PE)-1	32,1	2899
3х95мс(N,PE)-1	37,0	3933
3х120мс(N,PE)-1	39,5	4703
3х150мс(N,PE)-1	43,0	5654
3х185мс(N,PE)-1	47,5	6947
3х240мс(N,PE)-1	53,4	9143
4х70мс(N)-1	37,0	3852
4х95мс(N)-1	41,7	5079
4х120мс(N)-1	45,3	6167
4х150мс(N)-1	49,3	7422
4х185мс(N)-1	55,0	9456
4х240мс(N)-1	61,2	11977
5х70мс(N,PE)-1	40,7	4694
5х95мс(N,PE)-1	46,6	6290
5х120мс(N,PE)-1	50,1	7561
5х150мс(N,PE)-1	56,0	9567
5х185мс(N,PE)-1	61,1	11620
5х240мс(N,PE)-1	68,9	14902