

Дополнительные устройства для АПД-32



АПД-32 ДК-11 АПД-32 АК-0101 АПД-32 БК-11 АПД-32 РМН-11 АПД-32 РН-11

Дополнительное оборудование предназначается для контроля и управления электрооборудованием, собранном на базе автомата пуска двигателя АПД-32, используется в системах автоматизации технологического оборудования. Дополнительное оборудование в комплект с АПД не входит и поставляется отдельно.

Номенклатура

Наименование	Тип контактов	Напряжение изоляции Ui, В	Ток термической стойкости, Ith, А	Масса нетто, кг	Артикул
Дополнительный контакт АПД-32 ДК-11	N0+NC	690	6	0,038	apd2-dk11
Дополнительный контакт АПД-32 ДК-20	2N0				apd2-dk20
Аварийный контакт АПД-32 АК-0101	N0+NC	690	2,5		apd2-ak0101
Аварийный контакт АПД-32 АК-0110	2NC				apd2-ak0110
Аварийный контакт АПД-32 АК-1001	2N0				apd2-ak1001
Аварийный контакт АПД-32 АК-1010	NC+N0				apd2-ak1010
Блок-контакт АПД-32 БК-11	N0+NC	250	2,5		apd2-bk11
Блок-контакт АПД-32 БК-20	2N0				apd2-bk20

Наименование	Напряжения, В				Масса нетто, кг	Артикул
	рабочее при 50 Гц	по изоляции, U_i	удержания	отпускания		
Расцепитель минимального напряжения АПД-32 РМН-11	110–127	690	$[0,85...1,1] U_n$	$[0,8...0,35] U_n$	0,098	apd2-rmn11
Расцепитель минимального напряжения АПД-32 РМН-22	220–240					apd2-rmn22
Расцепитель минимального напряжения АПД-32 РМН-38	380–415					apd2-rmn38
Расцепитель независимый АПД-32 РН-11	110–127	690		$[0,65...0,2] U_n$	0,090	apd2-rn11
Расцепитель независимый АПД-32 РН-22	220–240					apd2-rn22
Расцепитель независимый АПД-32 РН-38	380–415					apd2-rn38