

0 601 9B1 303 – GDS 18 V-LI HT

Material number	0 601 9B1 303
EAN	3165140726511
Номер инструмента без принадлежностей	3601JB1300
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А*ч 1 600 Z00 038	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV 2 607 225 322	✓
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство 1 600 A00 2UW	✓



Технические данные

Технические характеристики

Ёмкость аккумулятора	4,0 А•ч
Частота вращения на холостом ходу	0 – 1.900 об/мин
Вес с аккумулятором	3,0 кг
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	650 Нм
Номинальное число ударов	0 – 2.100 уд/мин
Напряжение аккумулятора	18 В
Патрон для инструмента	Наружный четырехгранник 1 1/2"

Диаметр шурупа

Диам. шурупов	М 12 – М 20
---------------	-------------

Функции

Функция реверса	✓
Электроника	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓

Объединенные цифровые объекты

Анимация 360° (URL)	https://360.bosch-pt.com/bi/de/GDS_18V-LI_HT_06019B1303_360/GDS_18V-LI_HT_06019B1303_360.html
---------------------	---

Значения шума/вибрации

Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 94 дБ (А); уровень звуковой мощности — 105 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 1,5 дБ.
--------------	---



robustseries



Торговая информация

Позиционирование

- Самый мощный аккумуляторный импульсный гайковерт на 18 В

Потребительские преимущества

- Высокий крутящий момент (650 Н•м) для сложных работ по заворачиванию шурупов в металл (M12 – M20) и бетон
- Исключительная прочность и стойкость благодаря цельнометаллическому исполнению редуктора и металлическому корпусу
- С весом 3,0 кг это один из самых легких импульсных гайковертов «High-Torque»

Дополнительные преимущества

- Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым увеличивают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Удобный индикатор заряда: показывает уровень заряда аккумулятора в любое время