



Приклеить? Привернуть? Просто скрепить!

С аккумуляторными и электрическими степлерами Bosch.




Технические характеристики	PTK 14 EDT*	PTK 3,6 B	PTK 3,6 Li*
Напряжение аккумулятора	–	3,6 В	3,6 В
Ширина скобы (тип 53)	11,4 мм	11,4 мм	11,4 мм
Длина скобы (тип 53)	6-14 мм	6-14 мм	4-10 мм
Длина крепежного гвоздя (тип 48)	14 мм	14 мм	–
Частота ударов	30 уд/мин	30 уд/мин	30 уд/мин
Вес	1,1 кг	1,2 кг	0,8 кг
Рукоятка с мягкой накладкой	✓	✓	✓
Указатель количества скоб	✓	✓	✓
Система Push + Release	✓	✓	✓
Встроенная подсветка PowerLight	–	✓	–
Регулировка силы удара	✓ Электронное управление Bosch	✓ механ.	–
Автоматика Bosch DuoTac	✓	–	–

Комплект поставки			
5-час. зарядное устройство	–	✓ 2 607 224 790	✓ 2 609 003 263
Аккумуляторный блок	–	✓ 2 607 335 790	✓ литий-ионный, встроенный
1000 скоб (тип 53, длина 10 мм)	✓ 2 609 255 821	–	–
1000 скоб (тип 53, длина 8 мм)	–	✓ 2 609 255 820	✓ 2 609 255 820
Пластмассовый чемоданчик	–	✓	–
Номер заказа	0 603 265 520	0 603 968 820	0 603 968 120
Код EAN	3 165 140 601 580	3 165 140 359 948	3 165 140 601 603

* В продаже с 1 квартала 2012 г.

Подходящие принадлежности для степлеров

- Тонкие металлические скобы, тип 53
- Крепежные гвозди Bosch, тип 48
- Дополнительную информацию о принадлежностях см. **на с. 148**



Тонкие металлические скобы являются универсальными крепежными средствами для универсального применения при фиксации ткани, кожи, толя, пленок или подобных материалов. **Крепежные гвозди** из твердой стали оптимально подойдут для креплений, при которых места соединений должны оставаться практически невидимыми – например при установке декоративных планок.

DuoTac и электронное управление Bosch у PTK 14 EDT

DuoTac: с помощью автоматика DuoTac можно выбирать режим забивания либо одной, либо двух скоб одновременно. Благодаря двойной ширине поверхности скобы повышается прочность скрепления тонких материалов, например в случае пленок.

Электронное управление Bosch: электронная предустановка мощности удара обеспечивает плавную регулировку силы удара.

